DARAMIO

Espejos modernos con iluminación LED para cada interior.

Interruptor de luz sensorial - delantero

Manual

Interruptor de luz sensorial - delantero

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El interruptor de luz sensorial reacciona al movimiento de la mano. Está ubicado en la parte frontal del espejo y está marcado con dos puntos negros (El sensor se ubica según la opción seleccionada en el configurador: abajo en el centro, derecha en el centro de la altura o izquierda en el centro de la altura.)

- En caso de combinación del sensor y la iluminación dual (CCT), al mantener la mano delante del sensor se cambia primero la temperatura del color y luego la intensidad de la iluminación. Entre los ajustes es necesario hacer una breve pausa (menos de 5 segundos). Si la pausa es superior a 5 segundos, la configuración vuelve al elemento ajustado originalmente.

ESPECIFICACIONES

Potencia de entrada	~ 0.9 W
Alimentación del componente	12-24 V DC
Tensión de entrada de la fuente de alimentación	230 V AC
Tensión de salida de la fuente de alimentación	12-24 V DC (según el tipo de LED)
Rango	6 cm

CONTROL DE ILUMINACIÓN

1. El encendido / apagado de la iluminación se activa moviendo (agitando) la mano cerca del sensor.

2. El sensor capta el movimiento hasta una distancia de 6 cm.

3. La intensidad de la iluminación se puede regular colocando la mano delante del sensor, hasta la intensidad que más te convenga

La temperatura (al elegir dual LED) se cambia manteniendo de nuevo la mano delante del sensor tras una breve pausa después de cambiar la intensidad (menos de 5 s).

4. El apagado de la iluminación LED del espejo se realiza mediante un movimiento (pasar la mano) delante del sensor.



Gracias por elegir nuestro producto.

vendedor:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
República Checa
NIF: 29460522, CIF: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

fabricante:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
CIF: CZ29460522

www.daramio.es